

D


Achtung: Installieren/Deinstallieren Sie niemals eine LEDlight Leuchte solange das Netzteil nicht Spannungsfrei ist! (Montage/Demontage unter Spannung zerstört die LED!)

- Die LEDlight Leuchten werden in Serie geschaltet.
- Die Lebensdauer der LEDlight Leuchte ist stark abhängig von der Umgebungstemperatur! Installieren Sie deshalb die Leuchte niemals direkt in der Nähe von Wärmequellen!

F

Important: Vous n'installez/rimuovete jamais une lampe LEDlight jusqu'à ce que l'alimentation é insérée (montage et démontage sous tension détruit LED!)

- Les lampes LEDlight sont reliées en série!
- La durée de vie des LEDlight lumière dépend fortement de la température ambiante ! N'installez demi la lumière directement jamais à proximité des sources de chaleur!



Netzspannung :	AC 230V/50Hz	Ta : -20 - +45°C	Powerfaktor : 0.9
Max. Schaltleistung	7-14Watt	Tc : 85°C	Energieeffizienz : 85%
Ausgangsstrom :	350mA	max. 3Stk. Luxor80COB (4,1W)	max. 1Stk. Luxor 135 (9W)
Vorwärtsspannung :	20-40Volt	Schutzart : IP20	Art.-Nr. 99105-350